



<b>ALU 1HE VM Steckdosenleiste</b> 24xIEC320 C13 Kaltgerätesteckdosen, 6xIEC320 C19 Kaltgerätesteckdosen	<b>ALU 1U VM Power strip</b> 24xIEC320 C13 sockets, 6xIEC320 C19 sockets
<b>IEC320 Steckdosen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• nach DIN 49 440, geprüft nach: VDE0620-1;</li> <li>• 2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>• C13 Dosen 10A/2300W, AC250V</li> <li>• C19 Dosen 16A/2300W, AC250V</li> <li>• Schutzklasse IP20</li> </ul>	<b>IEC320 Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN 49 440, tested: VDE0620-1;</li> <li>• 2-pole with earthing contact;</li> <li>• C13 sockets 10A/2300W, AC250V,</li> <li>• C19 sockets 16A/2300W, AC250V,</li> <li>• Protection class IP20</li> </ul>
<b>Stromanschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,0m H05VV-F 5G2,5mm<sup>2</sup> schwarz</li> <li>• CEE Stecker 16A rot</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 3,0m H05VV-F 5G2,5mm<sup>2</sup> black</li> <li>• CEE plug 16A red</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1HE, ALU, VM; eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1U, ALU, VM; anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA6, Glasfaser 30%, Glühdrahtprüfung bis 850°C; V1</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PA6, fibre glass 30%, Glow wire test up to 850° C ; V1</li> </ul>
<b>Bedruckung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Bachmann Logo</li> </ul>	<b>Printing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• With Bachmann logo</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Karton</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• In carton box</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Steckdosenleiste</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x Socket strip</li> </ul>
<b>Sicherheitshinweise:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Nicht hintereinander stecken! (nicht kaskadieren)</b></li> <li>• <b>Nicht abgedeckt betreiben!</b></li> <li>• <b>Spannungsfrei nur bei gezogenem Netzstecker!</b></li> <li>• <b>Nur in trockenen Räumen verwenden!</b></li> </ul>	<b>Safety notes:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Do not connect one power strip to another!</b></li> <li>• <b>Do not cover!</b></li> <li>• <b>Volt-free only when the mains are unplugged!</b></li> <li>• <b>Use only in dry areas!</b></li> </ul>