



8 IEC Steckdosen mit Feinsicherung 10 A	8 IEC sockets with fuse 10 A
<b>Steckdosen:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nach IEC320 C13</li> <li>2-polig mit Schutzkontakt;</li> <li>10A/2500W, AC250V, IP20,</li> <li>schwarz in Abdeckung RAL7035</li> </ul>	<b>Sockets:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>IEC 320 C13</li> <li>2-pole with earthing contact;</li> <li>10A/2500W, AC250V, IP20,</li> <li>black in plastic part RAL7035</li> </ul>
<b>Anschluss:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>nicht wiederanschließbar; Endstücke genietet, Innenverdrahtung ohne Euroklemme</li> </ul>	<b>Connection:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>non rewirable, Endcaps riveted, inside wiring without euro terminal</li> </ul>
<b>Profil:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, eloxiert;</li> </ul>	<b>Profile:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1HE, ALU, anodized</li> </ul>
<b>Kunststoff:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C;</li> </ul>	<b>Plastic material:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>RAL7035, PA6 GF 30 V1, Glow wire resistant up to 850° C</li> </ul>
<b>Haltewinkel:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stahlblech</li> <li>Montage in 90° - Schritten möglich;</li> </ul>	<b>Holding flanges :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Steel sheet</li> <li>For fixing in 4 positions each 90°</li> </ul>
<b>Sicherung:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Feinsicherung 10A, auswechselbar</li> </ul>	<b>Fuse:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Fuse 10A, exchangeable</li> </ul>
<b>Lieferform:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Bachmann Polybeutel</li> <li>mit Bachmann Art.-Nr. und Barcode 13</li> </ul>	<b>Packing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>polybag with Bachmann print</li> <li>With Bachmann Item no. and bar code 13</li> </ul>
<b>Lieferumfang:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Steckdosenleiste</li> <li>2 x 19" Befestigungswinkel ( Lose beigelegt )</li> </ul>	<b>Extent of delivery:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Socket outlet</li> <li>2 x 19" mounting metal flanges (Loose)</li> </ul>