




Legendary Reliability™

 Germany [ [Ändern](#) ]

Suche

[Auftragsstatus](#)[Einkaufswagen anzeigen](#)

[Startseite](#)[Produkte](#)[Support](#)[ServiceSelector](#)[Bezugsquellen](#)

### Autonomiezeit nach Last für: Smart-UPS XL

Filter nach Eingangsspannung

**230V**

<b>Watt</b>	50	100	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2500
<b>Halb</b>																	
<b>VA~</b>	70	140	280	420	560	700	840	980	1120	1260	1400	1680	1960	2240	2520	2800	3500
<b>Last Last</b>																	

<a href="#">SUA750XLI</a>	5	3	1	52	34	23	17	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
	hrs	hrs	hrs	min	min	min	min										
	23	1	27														
	mins	mins	mins														

<a href="#">SUA750XLI + (1)</a>	17	10	5	3	2	2	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<a href="#">SUA24XLBP</a>	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs										
	21	10	23	34	36	0	36										
	mins	mins	mins	mins	mins	mins	mins										

3  
hrs  
34  
mins  
(300  
Watt)

<a href="#">SUA750XLI + (1)</a>	54	32	17	12	9	7	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<a href="#">UXBP24</a>	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs										
	39	33	49	9	9	18	2										
	mins	mins	mins	mins	mins	mins	mins										

12  
hrs  
9  
mins  
(300  
Watt)

<a href="#">SUA750XLI + (2)</a>	29	17	9	6	4	3	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<a href="#">SUA24XLBP</a>	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs										
	19	21	22	19	41	41	1										
	mins	mins	mins	mins	mins	mins	mins										

6  
hrs  
19  
mins  
(300  
Watt)

<a href="#">SUA750XLI + (2)</a>	109	65	36	24	18	15	12	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
<a href="#">UXBP24</a>	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs	hrs										
	55	42	14	54	54	11	40										
	mins	mins	mins	mins	mins	mins	mins										

24  
hrs

[Copyright](#) © American Power Conversion Corp., all rights reserved  
[Über APC](#)[Investoren](#)[APC als Arbeitgeber](#)[Pressemitteilung](#) [Feedback](#)[Kontakt](#)[Datenschutz](#)