

ANT-CAB-RSMA-N-300, R-SMA Stecker N-Type Buchse F

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE

- ANT-CAB-RSMA-N-300, R-SMA Stecker <-> N-Type Stecker

Länge: 300 cm

Dämpfung bei 2,4GHz: ca. 2,5 dB

Dämpfung bei 5,xGHz: ca. 3,6 dB

Innenleiter: Cu-Litze, blank, Durchmesser: 0,97 mm

Isolierung: SPE, Durchmesser: 2,67 mm

Außenleiter: Aluminium Folie

Cu-Geflecht: verzinkt, 85% optische Bedeckung

Mantel: PUR, Durchmesser 4,95 mm (+/- 0,2mm), halogenfrei

Farbe: schwarz

Biegeradius (ohne Zugbelastung):

Installation, einmalig - 15mm



Art.-Nr.: 134968
Herst.-Nr.: ANT-CAB-RSMA-N-f-300-P

mehrfach - 75mm

Temperaturbereich: -40 bis +85 Grad C

Zubehör

Art.-Nr.	Name
89999	ALLNET Antennen-Adapter N-Type Stecker (m) auf N-Type Stecker (m)